


Como configuro o meu D-Link 604T

- Por CD de instalação.
- Por explorador de Internet



Por CD em Bridge



1. Ligue o transformador ao Router e à Electricidade.
2. A Luz >Power deve acender e permanecer ligada, a Luz Status deve acender e começar a piscar ao fim de alguns segundos.
3. A primeira vez que configurar o D-Link, é recomendável que use um único computador ligado ao Router.
4. Introduza o CD-ROM no leitor apropriado do seu computador.


5. Se pretende instalar o Receptor sem Fios D-Link DWL-G122, clique em 'Instalar Receptor sem Fios'. Caso já o tenha feito, ou está a usar outro adaptador (por exemplo a placa sem fios interna do portátil), ou pretende usar um cabo de rede 'RJ45', vá para o passo.



Se o ecrã seguinte não surgir, aceda ao ícone 'O Meu Computador' ('My Computer'), clique 2 vezes em cima da unidade de CD-ROM, ou clique com o botão direito do rato e seleccione 'Abrir' ('Open').



6. Ligue então o D-Link DWL-G122 no seu computador, e no canto inferior direito, irá surgir a detecção do adaptador, clique em 'Continuar'.




7. Aguarde pelo termino da instalação.



8. Atribua um 'Nome de Rede (SSID)' e uma 'Password'. Prima 'Continuar'.



9. Confirme a informação, e sugerimos que grave estes dados para o seu computador (Prima a opção 'Gravar'). No final clique em 'Continuar'.



10. Clique em 'Terminar'.




11. Seleccione configurar o router



12. Leia atentamente as instruções e faça 'Continuar'.




13. Introduza os Dados de Utilizador que constam no envelope sigilo que veio com o seu Kit SAPO ADSL.




13. Defina uma Password de administração do equipamento, sugerimos que aponte esses dados. Prima 'Continuar'.




14. Atribua um 'Nome de Rede (SSID)' e uma 'Password'. Prima 'Continuar'.



15. Confirme a informação, e sugerimos que grave estes dados para o seu computador (Prima a opção 'Gravar'). No final clique em 'Continuar'.



16. Clique em 'Terminar'.



17. Terminou então o processo de instalação, agora deverá abrir o seu Browser de Internet e digitar na barra de endereços `http://192.168.1.1`.



18. Digite a Password que escolheu no 'Passo 8' e prima 'Login'.



19. Aceda ao menu 'Setup' que se encontra no topo, seleccione 'New Connection'.



20. Introduza o o nome da ligação (por exemplo Sapo_ADSL) em 'Name', em 'Type', seleccione 'Bridge', coloque um visto em 'LLC', em PVC Settings coloque em VPI 0 e em VCI 35. No Final clique em 'Apply'.




21. Aceda ao menu 'Tools' - 'System Commands' e clique em 'Save All'.



Por Browser em Bridge



1. Ligue o transformador ao Router e à Electricidade.
2. A Luz >Power deve acender e permanecer ligada, a Luz Status deve acender e começar a piscar ao fim de alguns segundos.
3. ligue o cabo RJ45 do seu computador até ao D-Link. A primeira vez que configurar o D-Link, é recomendável que use um único computador ligado ao Router.
4. Para aceder ao menu de configuração do D-Link, deve digitar na barra de endereços <http://192.168.1.1>.





Se é a primeira vez que está a configurar o equipamento, deverá efectuar os seguintes passos.

Dê um duplo clique no ícone da ligação que estiver a usar, clique em Propriedades.



Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.



5. Digite a Password que escolheu no 'Passo 8' e prima 'Login'.



6. Aceda ao menu 'Setup' que se encontra no topo, seleccione 'New Connection'.



7. Introduza o o nome da ligação (por exemplo Sapo_ADSL) em 'Name', em 'Type', seleccione 'Bridge', coloque um visto em 'LLC', em PVC Settings coloque em VPI 0 e em VCI 35. No Final clique em 'Apply'.

8. Aceda ao menu 'Tools' - 'System Commands' e clique em 'Save All'.



Agora que já configurou o seu equipamento, deverá configurar uma ligação de banda larga no seu Sistema Operativo, Para saber como, clique [aqui](#). [w]